

# 2452MFX6

# ORIGINAL | Лампы подсветки панели приборов



#### Области применения

- Подсветка номерного знака

## Преимущества продукта

- Качество оригинальной запасной части (ОЕМ)
- Широкий ассортимент
- Высокое качество

#### Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

# Техническое описание продукта

#### Technical data


## Электрические параметры

Мощность на входе	1,8 Вт
Номинальное напряжение	12,0 B
Номинальная мощность	1,50 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	±10 %
Тестовое напряжение	13,5 B

#### Фотометрические данные

Световой поток	6,5 лм
Допуск по отклонению светового потока	±20 %

## Размеры и вес



Длина	17,5 mm
Диаметр	5 mm
Вес продукта	0,76 g

## Цвета и материалы

Цвет цоколя	Бежевый
-------------	---------

# Срок службы

Продолжительность жизни В3	1700 h	
Срок службы Тс	6500 h	

## Дополнительные данные

Цоколь	BX8.4d
--------	--------

## Возможности / мощности

# Техническое описание продукта

Толщина печатной платы	1,25 mm		
Сертификаты и Стандарты			
<b>ЕСЕ</b> -категория	-		
Сертификация/Соответствие стандартам	-		
Классификация			
Номер заказа	2452MFX6		

# Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара <b>МЕТЕL</b>	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321097118	OSRA2452MFX6	-	-	-

## Техническое описание продукта

#### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина <b>х</b> ширина <b>х</b> высота)	Объем	Вес брутто
4008321097118	2452MFX6	Unpacked 1	17 mm x 12 mm x 12 mm	0.00 дм <sup>3</sup>	2.00 g
4008321097125	2452MFX6	Folding carton box 10	46 mm x 29 mm x 112 mm	0.15 дм <sup>3</sup>	18.39 g
4008321097132	2452MFX6	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 дм³	121.89 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.