

7528

ORIGINAL | Лампы с металлическими цоколями



Преимущества продукта

- Широкий ассортимент
- Высокое качество

Характеристики продукта

- Оригинальные запасные части

Техническое описание продукта

Technical data


Электрические параметры

Мощность на входе	25 / 6 Вт
Номинальное напряжение	12,0 В
Номинальная мощность	21/5 Вт
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 6 / \pm 10 \%$
Тестовое напряжение	13,5 / 13,5 В

Фотометрические данные

Световой поток	440/35 лм
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 15 / \pm 20 \%$

Размеры и вес



Длина	52,5 mm
Диаметр	26,5 mm
Вес продукта	10,50 g

Срок службы

Продолжительность жизни B3	180 / 1250 h ¹⁾
Срок службы T _c	290 / 4000 h ¹⁾

¹⁾ Спираль 1 / Спираль 2

Дополнительные данные

Цоколь	BAY15d
--------	--------

Сертификаты и Стандарты

ECE-категория	P21/5W
Сертификация/Соответствие стандартам	Знак одобрения E1

Техническое описание продукта

Классификация

Номер заказа	7528 21/5W 12V
--------------	----------------

Информация для конкретной страны

Код продукта	Код товара METEL	SEG -номер	Код STK (Финляндия)	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-

Техническое описание продукта

Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4050300838069	7528	Unpacked 1	68 mm x 31 mm x 33 mm	0.07 дм³	28.83 g
4050300525129	7528	Folding carton box 10	58 mm x 54 mm x 139 mm	0.44 дм³	125.50 g
4008321091055	7528	Shipping carton box 50	283 mm x 148 mm x 72 mm	3.02 дм³	714.50 g
4050300925523	7528	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 дм³	25.99 g
4008321140548	7528	Shipping carton box 20	280 mm x 103 mm x 80 mm	2.31 дм³	314.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.